






Pro sortiment LED stripe IP65^{24V}


**EASY
LED
CONCEPT**

CRI >90 og MacAdam 3. Leveres med 2 meter kabel i begge ender. Ta temperatur -20°C – +45°C.


Levetid: 2700K / 3000K / 4000K 115 000 timer / L70B10. Levetid: Tunable white/RGBW 50 000 timer / L70B10

5 års garanti mot fabrikkasjonsfeil. 4 ekstra krympestrømper ligger i esken.


Art nr	Måltegning	Lengde	Fargetemperatur	Maks lengde pr tilkobling	Kuttlengde	Watt/m	Lumen/m	Mål (mm) L x B x H	Energiklasse
Lav lumen serie 144 LED/meter - Diodeavstand 6,9mm									
120267		5m	2700K	10m	55mm	3,5W	460lm	5000x11x4,2	E
120268		10m	2700K	10m	55mm	3,5W	460lm	10000x11x4.2	E
120269		5m	3000K	10m	55mm	3,5W	460lm	5000x11x4,2	E
120270		10m	3000K	10m	55mm	3,5W	460lm	10000x11x4,2	E
Middels lumen serie 144 LED/meter - Diodeavstand 6,9mm									
120277		5m	2700K	10m	55mm	9,6W	1400lm	5000x11x4,2	D
120278		10m	2700K	10m	55mm	9,6W	1400lm	10000x11x4,2	D
120279		5m	3000K	10m	55mm	9,6W	1400lm	5000x11x4,2	D
120280		10m	3000K	10m	55mm	9,6W	1400lm	10000x11x4,2	D
120281		5m	4000K	10m	55mm	9,6W	1400lm	5000x11x4,2	D
120320		10m	4000K	10m	55mm	9,6W	1400lm	10000x11x4,2	D
Høy lumen serie 192 LED/meter - Diodeavstand 5,2mm									
120285		5m	2700K	5m	42mm	16W	2400lm	5000x11x4,2	D
120286		5m	3000K	5m	42mm	16W	2400lm	5000x11x4,2	D
120287		5m	4000K	5m	42mm	16W	2400lm	5000x11x4,2	D
Tunable white 192 LED/meter - Diodeavstand 5,2mm									
120290		5m	2200K - 6500K	5m	42mm	10,8W	600 + 760lm	5000x13x4,2	D
120291		5m	2200K - 6500K	5m	42mm	18W	1010 + 1280lm	5000x13x4,2	D
RGBW 96LED LED/meter - Diodeavstand 10,4mm									
120295		5m	RGBW 3000K	5m	100mm	23W	1400lm (totalt) R310, G570, B65, W520lm	5000x15x4,2	G




LED stripen skal aldri bøyes mer enn R = 60 mm




Montering må ikke skade deler på kretskortet! LED striper er finelektronikk og må behandles deretter!




LED stripen er delt opp i seksjoner med saks symbol der det er mulig å klippe LED stripen. Klipp LED stripen med skarp saks og alltid i 90°



1. Ved klipping av stripen må krympestrømpe med lim benyttes. Fjern 3M teip på partiet som skal "krympes" 2. Plasser krympestrømpen over LED stripen. 3. Bruk en varmepestol!



Avhengig av ønsket montering, kan det være nødvendig å punktlime IP65 LED striper for varig feste. Husk at underlaget må være rent!



For et profesjonelt resultat anbefales det å montere LED stripen i en monteringsprofil. Sørg for at monteringsflaten er ren, glatt og fri for skader. Fjern tapen gradvis mens du fester stripen.