

# xChange modul




Utskifting av lyskilder i eksisterende armaturer, ref RoHS.

Allsidig og lavtbyggende moduler som sikrer rask og enkel montering. Gjenbruk eksisterende armaturhus som igjen reduserer behovet for ekstra arbeid, som maling av vegg. LED-modulen festes med magnet, og tre medfølgende metallplater kan limes fast i plastarmaturer. DIP switch for å endre fargetemperatur og lysmengde.

**xChange™**



## Type

		 <b>xChange Ø130</b> 1250-1400lm	 <b>xChange Ø157</b> 1400-3100lm	 <b>xChange Ø255</b> 2100-4650lm			
Varenummer		37 021 95	37 005 38	37 251 26			
Merkevare		Megaman	Megaman	Megaman			
Effekt	W	10	10/15/20	15/20/30			
Lumen	lm	1250	1400	1400 - 2100	1550 - 2330 - 3100	2100 - 4200	2350 - 3100 - 4650
Fargetemperatur	K	3000K	4000K / 6500K	3000K	4000K / 6500K	3000K	4000K / 6500K
Ra	>	80	80	80			
Levetid	timer/ restlys	100 000/L80/B10	100 000/L80/B10	100 000/L80/B10			
Mål (ØxH)	mm	130 x 34	157 x 29	255 x 29			
Spesielle egenskaper		LED modul for utskifting av lyskilde i eksisterende armatur. Ikke dimbar. Enkel montering/utskifting	LED modul for utskifting av lyskilde i eksisterende armatur. Ikke dimbar. Enkel montering/utskifting	LED modul for utskifting av lyskilde i eksisterende armatur. Ikke dimbar. Enkel montering/utskifting			
Omgivelsestemperatur	C°	-30°... +40°	-30°...+40°	-30°...+40°			
Energiklasse		D	D	D			