



Dim to WARM

Dim to WARM




Endrer fargetemperatur ved dimming!



Komplett serie LED lyskilder som erstatter tradisjonelle lyskilder i forhold til utseende og størrelse, lyseffekt og lyskvalitet - også når de dimmes! Megaman har en patentert reflektor teknologi som gjør LED AR111 til forveksling lik halogen QR111 lyskilder. Dimmer fra 100-1% med alle typer lysstyring. Merk at LED driveren må ha analog utgang!

Typiske bruksområder: Private hjem, cafe, restaurant, hotell

Strømstyrt
350mA

Type		 LED MR16 500lm 350mA	 LED AR111 850lm 350mA	 LED AR111 850lm 350mA
El nr		37 083 43	37 083 40	37 083 41
Produktkode		ER3306w-50H36D	ER2712w-75H24D	ER2912w-75H45D
Merkevare		Megaman	Megaman	Megaman
Effekt	W	6	12	12
Fargetemperatur	K	2800 - 1800	2800 - 1800	2800 - 1800
Sokkel		GU5,3	G53	G53
Spredningsvinkel	°	36°	24°	45°
Lysmengde	lm	500	850	850
Lysmengde	cd	1 100	5 000	2 000
Strøm	mA	350	350	350
Ra	>	82	82	82
Levetid	timer / restlys	40 000 / L90	40 000 / L90	40 000 / L90
Mål (ØxH)	mm	50 x 45	111 x 58	111 x 58
Erstatter halogen 12V	W	20	75	75
Spesielle egenskaper		Seriekobling	Seriekobling	Seriekobling
Omgivelsestemperatur	°C	-30° - +40°	-30° - +40°	-30° - +40°
Energiklasse		A	A	A

Forslag til LED driver med analog utgang

Fasedimming / 1-10V (NB! Passer også i anlegg med X-comfort!)	66 302 31	LED driver LCBI 10W - 350mA
Fasedimming	66 302 20	LED driver LCBI 15W - 350mA
DALI/DSI/impuls	66 301 34	LED driver LCA 25W - 350 - 1050mA